

BKSZU 1 tip. szekrény telepítési útmutató

A szekrény felszerelhető:

- Oszlopon,
- Vas állványon,
- Falon,
- Falba süllyesztve.

A szekrénybe alulról és felülről az alábbi módokon lehet csatlakozni:

- Légvezeték-légvezeték
- Légvezeték-földkábel
- Földkábel-földkábel
- Földkábel-légvezeték



A szekrény rögzítése után a betáp kábelt/légvezetékét megfelelő mechanikai védelemmel történő ellátása után be kell vezetni a szekrénybe és ott az NH aljzatba kell csatlakoztatni.

Az elmenő kábelt/légvezetékét megfelelő mechanikai védelemmel történő ellátása után be kell vezetni a szekrénybe és ott az áramváltók elmenő kapcsaira kell csatlakoztatni.

A betáp és az elmenő kábel/légvezeték PEN vezetőjét a BKSZU1-es szekrény PEN sínjéhez, valamint a számottevő földelést a BKSZU1-es szekrény PEN sínjének a szekrényen kívüli csatlakozási pontján kell csatlakoztatni.

A mérőszekrény IP 54-es védettségű, az érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni!

A szekrények felszerelése és a kábeleknek a BKSZU-1-es szekrénybe történő bekötése csak szabályos feszültségmentesítés után történhet!

A mérőhelyhez számottevő földelés telepítése szükséges!